







## Наружный модуль датчика движения Komfort System 2000, высота установки до 1,10 м



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 кремовый глянцевый	0661 01	1	02	4010337661016
 глянцевый белый	0661 03	1	02	4010337661030
 белый шелковисто-матовый	0661 27	1	02	4010337661276
 антрацитовый	0661 28	1	02	4010337661283
 цвет "алюминий"	0661 26	1	02	4010337661269
 лакировка "под сталь"	0661 600	1	02	4010337021032

### Характеристики

- В сочетании со вставкой выключателя System 2000 можно настроить датчик движения на кратковременный режим. Кратковременный режим не зависит от освещенности и может быть использован, например, для активации звонка.
- При использовании вставки светорегулятора System 2000 по истечении настроенного времени работы по инерции освещение в течение 30 с плавно регулируется на минимальную яркость и затем выключается.
- С помощью дополнительного устройства System 2000 можно сохранить в памяти значение, при котором тогда включается движение.
- Простое сохранение актуальной освещенности окружения как порога освещенности с помощью функции обучения.
- Возможность переключения с помощью ползункового переключателя на постоянно вкл., постоянно выкл. или автоматический режим.

## Технические характеристики

Высота установки до 1,10 м	
- Зона обзора вперед:	прим. 10 м
- Дальность действия в каждую сторону:	прим. 6 м
Угол обзора:	180°
Значение освещенности	
- Настраиваемый:	Примерно от 0 до 150 лк
- Жесткий:	Дневной режим
Чувствительность:	От 100 до 20 %
Степень защиты	
- System 55, Gira E22, Gira F100, S-Color:	IP20
- TX_44:	IP44
Температура окружающего воздуха:	от -20°C до +45°C
Время работы по инерции:	От 10 с до 30 мин

---

## Указания

- Подходит только для использования внутри здания.
  - Для горизонтальной зоны обзора при высоте установки до 1,10 м при применении снаружи нет естественных ограничений. Для применения снаружи используйте датчик движения System 2000 при высоте установки до 2,20 м.
  - Накладки датчика движения System 2000 можно использовать со вставками System 2000, начиная с версии R2.
-